

Akcesoria do kamer LC-ZSIT-62-8X



INSTALACJA
KAMER PRZEMYSŁOWYCH



MONTAŻ
SYSTEMÓW ALARMOWYCH



KONTROLA DOSTĘPU
I CZASU PRACY



MONTAŻ
SYSTEMÓW P.POŻAROWYCH

Specyfikacja techniczna

| | |
|---------------------------|--|
| Ilość wyjść | 8 x 0,65A lub 4 x 0,50A + 0,80A |
| Prąd wejściowy | 0,72A / 230VAC |
| Napięcie wyjściowe [V] | 12V DC |
| Regulacja napięcia [VDC] | 12 ~ 14 |
| Moc znamionowa [W] | 62,4 |
| Ochrona przeciążeniowa | TAK (tryb próbkowania, restart automatyczny po usunięciu uchybienia) |
| Ochrona nadpięciowa | TAK (tryb próbkowania, restart automatyczny po usunięciu uchybienia) |
| Ochrona przepięciowa | TAK (warystory) |
| Klasa środowiskowa | II |
| Sprawność [%] | 79 |
| Napięcie zasilania | 90 ~ 264V AC, 47 ~ 60 |
| Prąd upływu | 0,75mA / 240V AC |
| Prąd znamionowy [A] | 5,2 |
| Zakres prądowy [A] | 0 ~ 5,2 |
| Moc wyjściowa [W] | 72 |
| Tętnienie napięcia [mVpp] | 100 |
| Temperatura pracy [°C] | -10 - 60 |
| Wilgotność | 20 ~ 90% |

Naszym klientom oferujemy:



GWARANCJA SATYSFAKCJI



PROGRAM PARTNERSKI



POMOC TECHNICZNA



SERWIS CCTV



SZKOLENIA



GENERATOR OFERT